



AD-16X- Matrice audio Multiroom non-amplifiée 16 zones, 16 sources analogiques



Marque : RTI

Référence : 610436

Prix : 4,001.95 € HT

Descriptif :

AD-16X- Matrice audio Multiroom non-amplifiée 16 zones, 16 sources analogiques

Idéal pour les grandes installations audio multizones, l aD-16x fournit un routage pour 16 sources audio vers 16 zones.

L aD-16x fournit les fonctions de commutation et de distribution audio, tandis que les processeurs centraux RTI et les interfaces utilisateur gèrent le contrôle de code source audio, l entrée utilisateur et le retour d état.

Plus produit :

- > L extension transparente du système de contrôle offre une expérience exceptionnelle
- > Regroupement des zones de groupe à la volée pour les contrôler en une seule zone et distribuer rapidement l audio à la maison ou au bureau
- > Possibilité d augmenter le nombre de haut-parleurs ou d augmenter la puissance nécessaire

Caractéristiques produit :

- > Tension d entrée CA : 100VAC ~ 240VAC, alimentation à découpage 50 ~ 60Hz, 20W
- > Interrupteur d alimentation : Panneau avant marche/ arrêt avec indicateur LED
- > Montage : Montage en rack ou autoportant
- > Dimensions (L x H x P) : 430 x 133 x 369 mm
- > Température de fonctionnement : 0°C à +50°C
- > Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation
- > Poids : 6,6 kg
- > Humidité : 5 % à 95 % sans condensation
- > Puissance thermique : 68 BTU/h
- > Sorties de boucle : 16 paires de prises RCA

- > Entrée de contrôle - Ctrl In : x1, 3,5 mm, pour le contrôle IR
- > Sortie de contrôle - Sortie CTRL : x1, 3,5 mm
- > Source distante IR : 9 prises jack 3,5 mm - 8 discrètes, 1 universelle (toutes)
- > Port série/RS232 : x1 DB9, contrôle bidirectionnel
- > Ethernet Port : x1 10/100Base-T, RJ45
- > Numéros d'identification d'unité : 1-8, Réglé à l'aide de 3 commutateurs

REMARQUE: L'utilisation du pilote AD64 limite le nombre total d'unités à 4 contrôles IR permet jusqu'à 8 unités

- > Sortie de déclenchement (prise d'état): x1 12VDC @ 15mA
- > +12VDC Tension de sortie : x1 12VDC @ 500mA
- > Muet : x1 3.5mm
- > Sensibilité d'entrée de téléphone: AC25V-AC100V 20Hz
- > Sensibilité de la sonnette: AC / DC 3-12VDC
- > Entrées de source audio (locales) : 16 paires de prises RCA
- > Entrées de source audio (à distance): x8 prises RJ-45
- > Zones de sortie : 16 zones de stéréo L/R,
- > 16 paires de prises RCA (commutables entre fixe ou variable)
- > Distorsion harmonique totale Cote S/N : 92dB (@ mute +1) , 100dB(@ mute)
- > Réponse en fréquence 20Hz à 20KHz @1W/8ohm 1,5+/-,5 dB
- > Surcharge d'entrée : 2,1 V
- > Impédance d'entrée : 22KOhms
- > Séparation des canaux 1KHz : >60 dB
- > Diaphonie entre les sources à 1 KHz : >90 dB
- > Diaphonie entre les zones à 1 KHz : 90 dB
- > @10KHz de contrôle des aigus : 8,5 dB +/-,5 dB
- > @100Hz de contrôle des basses : 8..5dB +/-,5dB

Inclus dans la boîte:

- > AD-16x
- > Cordon d'alimentation
- > Oreilles de rack x2 avec vis
- > Pieds avec vis x4

[Lien vers la fiche du produit](#)