RARITAN MCD-108 Switch KVM Cat.5 8 ports avec Console DVI-I/USB/Audio

Marque : RARITAN
Référence : 885908

Prix : 871.00 € HT

Descriptif :
Commutateur MCD-108 KVM Cat5 8 ports avec vidéo analogique/numérique et audio stéréo

Le commutateur KVM numérique (MCD) MasterConsole® de Raritan est idéal pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont besoin d un point d accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l encombrement d un clavier, d une souris et d un moniteur dédiés pour chaque ordinateur
ou serveur.

Les plus produit :
• Hautes résolutions : Prend en charge les résolutions vidéo 1920 x 1080 à 45 mètres
• Interfaces vidéo HDMI/DVI/DP/VGA : Tous serveurs avec VGA ou numérique HDMI, DVI, DisplayPort(DP)
• L audio est pris en charge par les câbles combinés MDCIM-HDMI ou MDUTP VGA KVM de Raritan.

Le Switch KVM MCD prend en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu à 1920 x 1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.
L interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l analogique + VGA et le numérique + DVI, HDMI et DisplayPort.
L audio stéréo est également pris en charge à l aide de câbles combo VGA ou d adaptateurs HDMI de MCD.

MasterConsole® Digital KVM est disponible pour contrôler plusieurs serveurs. Il comporte des ports KVM pour 8 serveurs et peut être mis en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu à 128 connexions à des distances allant jusqu à 150 pieds (45 mètres).
La connexion à un ordinateur est facilitée par l utilisation de câbles standard de catégorie 5/6/6e.
Le switch KVM MCD fournit une interface OSD (incrustation à l écran) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés.

Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l administration, l exécution d applications et le dépannage.

Spécifications du switch KVM Raritan MCD-108
• Dimension : 440 x 150 x 44 mm - Poids 1963g
• Facteur de forme 1U, montable en rack pleine largeur (supports inclus)
Connecteurs :
• Nb d Utilisateurs de console pris en charge 1
• Ports des serveurs (femelle RJ-45) 8
• Ports USB-A femelles (pour clavier/souris) 2
• Ports DVI-I femelles (pour sortie vidéo) 1
• Prise audio 3,5 mm femelle (pour la sortie audio) 1
• Micro USB femelle (pour la mise à jour du firmware) 1
• Bouton de réinitialisation (pour le cycle d alimentation) 1
• Prise secteur C14
• Interrupteur 1
• Voyants LED (blanches, mais deviennent vertes lors de l accès) 8
• Voyant d alimentation (bleu) 1
• Nombre maximum de serveurs avec un système à deux niveaux comprenant les mêmes modèles 128
• Assistance vidéo 1920 x 1200 à 75 Hz (VGA) - 1920 x 1080 à 60 Hz (DVI) - DDC2B
• Puissance d entrée maximale AC100-240V, 1.5A
• Consommation électrique maximale DC12V/5.42A (65W)

Contenu de l emballage du MCD-108
1 x Raritan MCD-108
1 x cordon d alimentation américain
1 x Kit de montage en rack 1U (y compris les supports et les vis associées)
1 x Adaptateur DVI-I vers VGA
Remarque : Cet adaptateur peut être utilisé pour connecter un moniteur VGA ou pour connecter un commutateur MCD de 2e niveau via des câbles MDUTP .
1 x Guide d installation rapide
1 x Carte de garantie - 2 ans

Lien vers la fiche du produit