

## **DEXLAN KVM 2 ports double écran HDMI 4K / USB 2.0 + câbles**



**Marque :** DEXLAN

**Référence :** 061092

**Prix :** 149.90 € HT

### **Critères associés :**

*Câbles intégrés (non démontable) :* Non

*KVM IP :* Non

*Nombre de ports :* 2

*Rackable :* Non

*Support de l'audio :* Oui

*Type de port Clavier/Souris du KVM :* USB

*Type de port video KVM :* HDMI

### **Descriptif :**

Le switch KVM DEXLAN double écran HDMI 4K permet de contrôler 2 ordinateurs à double sortie vidéo depuis une seule console utilisateur Clavier/Souris/2 écrans.

Le Switch KVM DEXLAN Dual HDMI 4K supporte les modes de fonctionnements de bureau étendu ou de clonage écran pour s adapter facilement à votre environnement de travail préféré.

Le port microphone permet de faire des vidéo-conférences en utilisant votre softphone préféré.

Totalement compatible avec le système de protection HDCP intégré dans les vidéos BluRay HD, 3D, ou UltraHD.

### **Plus produit :**

- Optimise votre espace de travail : 1 seul clavier, 1 seule souris et 2 écrans pour 2 ordinateurs
- Ports audio pour casque multimédia à 2 jack 3.5mm (rose et vert)
- 1 port USB 2.0 en façade pour accéder à un périphérique USB depuis chacun des ordinateurs raccordés

### **Spécifications techniques :**

- Entrée 4 Ports HDMI 1.4 4k2k @30Hz et 1080p @60Hz (2 par ordinateur)

- Entrée 2 Ports USB Type B.
- Entrée microphone : 1 port Jack 3,5mm
- Sortie 2 Ports HDMI 1.4 pour écran 4k2k @30Hz ou écran HDMI 1080p @60Hz
- Sortie 2 Ports USB Type A pour clavier et souris USB.
- Sortie Audio : 2 ports Jack 3,5mm Microphone et haut parleur (ou casque multimédia)
- Hub USB 2.0 : 1 port intégré pour partage d un périphériques USB 1.1 ou 2.0 (3.0/3.1 max 480Mbps)
- Résolutions max : 4K2K @30Hz (3840 x 2160) / 1080p / 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
- Supporte les signaux 1080p 3D @ 60Hz
- Compatible avec tous les périphériques HDMI ou HDCP
- Compatible Windows 2000/ME/XP/Vista/Win7, Linux, MacOS X et consoles (PlayStation/XBox)
- Compatible HDMI V1.4 & HDCP
- Commutation par bouton ou raccourci clavier (Ctrl + Ctrl + 1 ou 2)
- Plug & Play, branchement/ débranchement à chaud
- Equipé avec détecteur de surtension et protection
- autoalimenté par USB (possible d alimentation externe complémentaire DC 9V)
- Voyants LED pour indication du statut
- Livré avec 2 cordon combiné 1,8m (HDMI uSB audio) -
- Dimensions : 130x92x65mm - 680gr

[Lien vers la fiche du produit](#)